
# Schaltplan für Motor Sonesse 40 RTS

für Handsenderbedienung, 230 Volt Art. Nr. JH50-EL

## **Funktionsprinzip**



#### **Technische Daten**

Spannungsversorgung: 230 V AC/50 Hz


Leistung: 120 W
Stromaufnahme: 550 mA
Funkfrequenz: 433,42 MHz
Drehmoment: 6 Nm

Umdrehungen: 20 rpm/Minute Lautstärke: 45 dB(A) Einsatztemperatur: 0° bis + 60° C

Schutzart: IP44

Kabel: 3 m; 2-polig weiß; offene Enden

## Anschlussplan (Beispiel)



PACHTUNG: Installationen im 230 V Bereich dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.

### Farben Motorkabel

Blau = Nullleiter

Braun = Leiter 1 (Laufrichtung 1)

